

## Alcor HD-2800 digitális vevő



- MPEG-4 HD DVB-T vevő, szabadon fogható és kódolt adásokhoz
- Beépített Conax 7 kártyaolvasó
- MinDigTV Extra kompatibilis
- Teljes kompatibilitás az MPEG-4 H.264/AVC High Definition Digital TV szabvánnyal
- Teljes kompatibilitás az MPEG-2 High Definition & Standard Definition szabványokkal
- Teljes kompatibilitás az MPEG-1 Layer I & II, Dolby Digital Audio szabványokkal
- MPEG-4 AAC hang támogatás
- Magyar nyelvű menü (további nyelvek választhatóak)
- Elektronikus programújság (EPG)
- Automatikus és kézi csatornakeresés
- Szülői felügyelet
- Támogatott felbontások: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
- Teletext támogatás
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) csatlakozó (HDMI 1.3)
- Koaxiális digitális hangkimenet
- Szoftver frissítési lehetőség USB-n keresztül
- Időzített és kézi indítású felvevő (PVR) funkciók külső USB-s eszközre
- Timeshift (Időeltolás) funkció
- Multimédiás lejátszó funkciók (AVI, MKV, MPEG, TS, MP3, OGG, FLAC, JPEG)\*
- Alfánumerikus kijelző

# Funkciók

## Vevő funkciók

- Magyar menü
- Teljes MPEG-4 H.264/AVC szabvány kompatibilitás
- AAC hang támogatás
- Conax7 kártyaolvasó
- Választható felbontás: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i
- 16:9 és 4:3 képarány támogatás
- 4:3 letterbox, 4:3 pan-scan, 16:9 és automatikus képmegjelenítési módok
- HDMI kimenet
- Alfanyerő kijelző
- Kezelőgombok a készülék előlapján
- 7 napos elektronikus programfüzet (EPG) támogatás
- Teletext megjelenítés
- Grafikus felhasználói felület
- Automatikus és kézi hangolás

## Felvevő funkciók

- Televízióadások átkódolás nélküli rögzítése MPEG TS (Transport stream) formátumban külső USB-s eszközre (pendrive vagy merevlemez)
- Időzített felvételt készítő lehetőség (8 beállítható előjegyzési időpont)
- Időeltolódásos felvételt készítő funkció (timeshift)
- Egy gombos felvétel indítás, 2 órás alapértelmezett rögzítési hossz (ez természetesen felvételt készítés közben is megváltoztatható)
- Időzített felvétel készítése EPG-ből
- Választható időzítési funkció (műsorrögzítés vagy műsor megtekintése)
- Több merevlemez partíció esetén választható rögzítési partíció
- Kódolt és kódolatlan adások rögzítése

## **Médialejátszó funkciók**

- Videófájlok lejátszása: AVI, MKV, MPEG, MOV, MP4, M2TS, VOB konténerek támogatása
- Támogatott videókódek: - H.264, ISO/IEC 14496-10 AVC high profile@level 4.1 main profile@level 4.1, legfeljebb 1920x1080 képpontos felbontás, 30 fps
- ISO/IEC 14496-10 AVC high profile@level 4.1 main profile@level 4.1, legfeljebb 1920x1080 képpontos felbontás, 30fps
- MP4 ISO/IEC 14496-10 AVC high profile@level 4.1 main profile@level 4.1, legfeljebb 1920x1080 képpontos felbontás, 30fps
- MP3 fájlok lejátszása (8kbps-320kbps CBR ill. VBR fájlok)
- OGG fájlok lejátszása
- FLAC fájlok lejátszása
- Ismétlési módok: egy szám ismétlése, mappa ismétlése, mappa tartalmának lejátszása véletlen sorrendben
- JPEG képfájlok megjelenítése akár zenelejátszás közben
- Automatikus lejátszás, forgatás funkciók

## **Extra funkciók**

- Kedvenc csatornák listája (8 kedvenc csoport)
- Csatornalista rendezése
- Gyermezkár: csatornák ill. kezelőmenü zárolás PIN kóddal
- Firmware frissítési lehetőség USB-n ill. televízió adásból (OTA - Szolgáltatásfüggő)
- Csatornák rendezése név, Szabad/Kódolt státusz, Zárolás szerint
- Csatornák átnevezése
- Automatikus kikapcsolás
- Választható hang- és felirat nyelv, amennyiben a szolgáltatás többnyelvű hangsávot ill. feliratot tartalmaz
- Digitális koaxiális hangkimenet
- Automatikus időbeállítás lehetőség DVB-T adásból
- Időzítő funkció (8 előjegyzési időpont állítható be műsorrögzítésre ill. időzített megtekintésre)
- Ébresztő funkció (időzített be- illetve kikapcsolás)
- Beépített játékok: Tetris, Othello, Sudoku
- Menü áttetszőség beállításának lehetősége (10, 20, 30, 40%)
- FAT32/NTFS (opcionális) fájlrendszerek támogatása USB tárolóeszközöknél

## **HDMI kimenet**

- Euroscart csatlakozó
- Koaxiális digitális hangkimenet
- Antenna kimenet (átmenő)
- USB aljzat a firmware frissítéshez ill. felvételkészítéshez

## **Tartozékok**

- Multimédiás távirányító
- SCART kábel
- Kezelési útmutató

**Web: [www.alcอร์ดigital.hu](http://www.alcอร์ดigital.hu)**

<b>TUNER ÉS CSATORNÁK</b>	
RF BEMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ANYA)	
RF KIMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, APA (ÁTMENŐ))	
Frekvenciasáv	174MHz~230MHz(VHF)
	470MHz ~862MHz (UHF)
Jelszint	-15 ~ -70 dbm
<b>DEKÓDER</b>	
Videó dekóder	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
	MPEG-4 ASP támogatva
Hang dekóder	MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
	ICE958 SPDIF/ AC3
Bemenet	MAX. 48Mbit/s
Videó formátumok	4:3/, 16:9, választható
Videó kimenet	HDMI, RGB
Moduláció	QPSK, 16QAM, 64QAM
<b>CSATLAKOZÓK</b>	
Tápkábel	Fixen rögzített
Tuner	Antenna bemenet x1, LOOP (átmenő) x1
Scart	TV csatlakoztatásához x1
SPDIF	KOAXIÁLIS x1
Adatcsatlakozó	USB csatlakozó
RCA Kimenet	V/J/B x1
HDMI	HDMI kimenet x1
<b>TÁPELLÁTÁS</b>	
Bemeneti feszültség	AC220~240V, 50/60Hz
Fogyasztás	MAX. 8W